


Logitec USB 2.0 Portable DVD-RAM ± R/RW Unit セットアップガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

箱の中身の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。



□ DVDユニット 1台




□ USBケーブル 1本




□ CD-ROM 1枚 (SoftwarePack)



□ 安全上の注意 お問い合わせについて



□ ACアダプタ 1個



□ スタンド 1個 (縦置き用)



☑ セットアップガイド

※ 「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。


※ 本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

※ 製品/付属品の外観は実際の物と異なる場合がございます。


※ 本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないでください。

各部の名称と機能

前面部



背面部



オンラインユーザー登録について

弊社 Web サイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。

L-site <http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

データの取り扱いについて

- ・ 万一、盗難などにより記録したDVD/CDメディア内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ DVD/CDメディアは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・ 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・ DVD/CDメディアに保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいただけない場合。
 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でなために生じた故障、損傷の場合。
 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

パソコンへの接続


Windows 98 Second Edition をご使用の場合、本製品を接続する前に付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールしておいてください。Windows 98 Second Edition では、USBドライバをインストールしなければ本製品がパソコンから認識されません。

あらかじめ、付属CD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットして、「スタートガイド」を起動しておくことをお勧めします。

- 1 付属のACアダプタを使用して本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続してください。




- 2 付属のUSBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。



パソコンに接続すると、自動的に認識され本製品を使用することができるようになります。この後は必要に応じて付属のソフトウェアをインストールしてください。付属のソフトウェアは、「スタートガイド」内の「ソフトウェア」タブよりインストール可能です。


確認!

本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が下のようになります。



メディアのセットと取り出し

メディアをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態でタイトルなどが印刷されている面を上にして、スロットに挿入してください。メディアを半分以上押し込むと、自動的に格納されセットされます。



※ メディアを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。


- ・ 本製品でカートリッジ付きDVD-RAMメディアをご使用になる場合は、カートリッジから取り出して直接メディアを本製品にセットしてください。TYPE1のDVD-RAMメディアはカートリッジからメディアの取り出しはできませんので、本製品では使用できません。
- ・ 本製品は8cmメディアや名刺タイプなどの規格外のメディアは対応しておりません。これらのメディアは使用しないでください。
- ・ メディアをセットしたまま本製品を移動すると、メディアを損傷する場合があります。損傷を避けるために、本製品の電源を切るときにはメディアがセットされていないことを確認してください。
- ・ DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。
- ・ メディアにゴミやホコリが付着しているとエラーの原因になります。メディアの書き込みを行う際には、市販のダストクリーナーでエアを吹き付けて、メディアの清掃を行ってください。
- ・ Windows環境では、セットしたメディア内のファイルが開いている状態ではメディアを排出することができません。

設置時の注意

本製品は縦置き、横置き両方に対応しています。横置きで設置する場合は、ゴム足が貼られている面を下にして設置してください。縦置きの場合は、下図をご参照ください。

縦置きの場合

縦置きで設置する場合は、付属のスタンドに右のような方向で設置してください。本製品はDCコネクタが下になるようにしてください。



※ いずれの方向で設置する場合も、転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ① タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- ② 本製品を取り外す項目(右表参照)が表示されるので、これをクリックしてください。

・ Windows XP の場合



・ Windows 2000、Me、98 の場合



例 (Windows XP の場合)



クリック

■取り外しの際に表示されるメッセージ

Windows XP の場合
「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を安全に取り外します。」

Windows Me の場合
「USB CD-ROM - ドライブ (F:) の停止」

Windows 98 Second Edition の場合
「安全な取り外し: USB マスストレージデバイス - ドライブ (F:)」

Windows 2000 の場合
「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を停止します」

- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外しACアダプタを取り外してください。

※ Windows 2000、Me、98 の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

● 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、「目的別チュートリアル」(PDF) または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

▼ DVD/CD ライティング関連ソフト


ソフトウェア名	機能
 EASY CD & DVD CREATOR 7 イメージCD & DVDクリエイター	以下の3種類のソフトウェアを含む、統合ライティングソフトウェアです。 Creator Classic : 暗号化ディスク対応ライティングソフトウェア Disc Copier : ディスクのバックアップソフトウェア Label Creator : ラベル、ケースの印刷ソフトウェア
 Record now!	DVD/CD ライティングソフト 簡単な操作でメディアへの書き込みを実現するライティングソフトウェアです。
 MyDVD	DVD ビデオ作成ソフト ビデオのキャプチャ → 簡単な編集 → メニューの作成 → DVD オーサリング/ライティングと、「DVD ビデオ」を作成するための一連の作業を行うことができます。
 CinePlayer	DVD ビデオ再生ソフト 市販の DVD ビデオからご自身で作成した DVD ビデオまで再生が可能です (CPRM 対応)。
 DLA	パケットライトソフト 書き込みたいデータをドラッグ & ドロップするだけで通常のフォルダに書き込む感覚と同じようにメディアへ書き込むことができます。

ライティングソフトウェアについて 本製品には「Easy Media Creator 7」と「Record now!」の2種類のライティングソフトウェアが付属しています。「Easy Media Creator 7」は Windows XP、2000 環境でのみご使用になれます。Windows Me、98 Second Edition で DVD/CD のライティングを行うには「Record now!」をご使用ください。

▼ セキュリティ関連ソフト

ソフトウェア名	機能
Creator Classic	「EASY Media Creator 7」に含まれているプログラムです。暗号化ディスクを作成することができます。
ファイルガード・プロジェクト  B's File Guard	重要なデータをファイルやフォルダ単位で暗号化することができるソフトウェアです。暗号化を行ったデータは、パスワードにより保護されますので、第三者により読み取られることを防ぎます。
IDガード・プロジェクト  goo IDメモリー	いろいろなサイトで登録した ID・パスワードを、必要なときに自動的に入力する ID・パスワードの管理ソフトウェアです。ID・パスワードは暗号化して管理されるため、第三者に読み取られる心配はありません。

▼ その他ユーティリティ関連ソフト

ソフトウェア名	機能
 Logitech イジェクトコントローラー	パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。
 goo RSSリーダー	お気に入りのニュースやブログの最新情報を自動的に収集するソフトウェアです。RSS 規格に対応しているお気に入りのサイトをこのソフトウェアで登録しておけば、一定時間ごとに自動的に最新情報を収集します。
 goo スクリーンセーバー	24 時間最新のニュースがご使用のパソコンに届く、便利な情報配信ソフトウェアです。
 goo スティック	英和・和英・国語などの辞書検索をはじめ、主要ニュースサイトを最短 15 分前まで検索する「最速ニュース検索」など便利な機能を備えたプラグインです。

※ Roxio Easy Media Creator 7 Basic Data Edition、B's File Guard、goo RSS リーダーは、Windows Millennium Edition、および Windows 98 Second Edition の環境では使用できません。

▼ ソフトウェアのインストールについて

付属の CD-ROM をパソコンにセットするとスタートガイドが起動します。

1. 「ソフトウェア」タブをクリックしてください。
2. 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

※ ソフトウェアの使用条件や、ご使用の OS により表示される内容が異なります。
※ Windows XP、2000 環境で「Record now!」をインストールしたい場合は、エクスプローラ上で CD-ROM を開き「RECORDNOW」フォルダを開き、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD、CD の各書き込み対応メディアへの書き込み、DVD/CD の再生ができるようになります。

※ ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROM に収録されている「目的別チュートリアル」や、それぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。



補足説明

● オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM 内には、DVD の活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



● ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されている DVD ビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販の DVD プレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW の各メディアに対応していないものもあります。ご使用の DVD プレーヤーで本製品にて作成した DVD ビデオが再生可能かどうかは、DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVD メディアにはラベルを貼付しないでください。メディアの回転バランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。


■ DLA について

- ・「DLA」は、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール (削除) する必要があります。また、Windows XP で、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「DLA」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
- ・「DLA」で DVD+RW メディアに書き込まれたデータは、DVD+RW メディアへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これは DVD+RW メディアへの書き込みにも「Random Access 方式」が使用されているためです。

■ goo ID メモリーについて

goo ID メモリーはインストール後、初回起動時にシリアルナンバーを入力するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで「シリアルナンバーの入力」ボタンをクリックして、goo ID メモリーのシリアルナンバーを入力してご使用ください。

※シリアルナンバーは、左側の欄をご参照ください。



Windows XP でご使用の場合の注意事項

Windows XP をご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAM メディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ① 「スタート」 - 「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ② マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。



このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAM メディアへは書き込みできません。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

下記以外のソフトウェアに関しましては、弊社テクニカルサポートにて承ります。

■ Easy Media Creator 7

お問合せ先 : ソニックサポートセンター
電話番号 : 03-5441-7460
受付日時 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

お問い合わせセンターネットアドレス

<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitech/index.html>

サポートオプションについて

サポートを受けるには、本製品 (DVD ± R/RW ドライブ本体) のシリアル番号が必要です。

■ MyDVD、CinePlayer

お問合せ先 : ソニックサポートセンター
電話番号 : 03-5232-5065
受付日時 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

E-Mail

下記の URL のメールサポートフォームよりお問い合わせください。

サポート URL

<http://www.sonicjapan.co.jp/support/>

■ RecordNow

お問合せ先 : ソニックサポートセンター
電話番号 : 03-5232-6400
受付日時 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

E-Mail

下記の URL のメールサポートフォームよりお問い合わせください。

サポート URL

<http://www.sonicjapan.co.jp/support/>

■ goo ID メモリー goo RSS リーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック

goo ソフトウェアは、以下の Web サイトの間合せフォームに記入してお問合せください。

<https://help.goo.ne.jp/contactssl/contact1.html>

※ goo は、NTT レゾナント株式会社が提供するサービスです。

● Windows XP 標準の CD-R、CD-RW メディアへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP 標準の CD-R、CD-RW メディアへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RW メディアへ書き込みを行なうときは、「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンになると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、DLA をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。